


Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V



Notstromversorgung für 230V Produkte wie LED Röhren.

Es können auch beliebige andere 230V Verbraucher angeschlossen werden wie LED Panels incl 230V Treiber.

Bei Stromausfall schaltet das System automatisch auf Batteriebetrieb um.

Bitte beachten sie, dass der Umschaltprozess nicht nahtlos von statten geht. Umschaltdauer liegt unter einer Sekunde.

Input Voltage: AC220-240V

Output Voltage: AC/DC220-240V

Emergency Power : 25W

Battery: Li-ion/Ni-cd/Ni-MH, emergency time can be customized

Battery: Battery holder for 18650 is included. Batter must be ordered separately, please check add-ons.

Charging Time: 24 hours

Working Lifetime: 30000h

Overcharge and over discharge protections

Output short circuit protection

Power-off analog test function

Working temperature: -15 to 45°

Certification: CE, RoHS, MSDS